

Liste de vérification de l'installation des logiciels et matériels SMART pour l'enseignement

Préparation logicielle 1.0

Le logiciel d'apprentissage collaboratif SMART Notebook® peut être installé sans qu'il soit nécessaire d'installer des écrans interactifs SMART Board®. Les opérations suivantes sont destinées à vous guider tout au long du processus d'installation, et à vous aider à valider le résultat final.

Vous devriez avoir reçu une clé de licence pour activer votre installation et revendiquer votre abonnement. Ce n'est pas obligatoire à ce stade, même si c'est recommandé.

REMARQUE

Vous pouvez installer le logiciel SMART Notebook [avec une clé USB](#) ou en téléchargeant un fichier à partir de smarttech.com.

Liste de vérification de l'installation logicielle





- Créez votre compte d'administrateur sur SMART Admin Portal si vous ne l'avez pas déjà fait. Voir [Créer un compte SMART pour SMART Admin Portal](#)
- Revendez vos logiciels [sur SMART Admin Portal](#). Voir [Revendiquer des logiciels sur SMART Admin Portal](#) pour plus d'informations.
- Ajoutez d'autres administrateurs à l'organisme [sur SMART Admin Portal](#). Voir [Gérer les administrateurs](#).
- [Téléchargez et installez](#) SMART Learning Suite (qui comprend le logiciel SMART Notebook, SMART Product Drivers et SMART Ink).

REMARQUES

Ordinateurs Windows : assurez-vous de disposer de privilèges d'administrateur

Ordinateurs Mac: si vous rencontrez des problèmes lors de l'installation de SMART Learning Suite, voir [Résoudre les problèmes de SMART Learning Suite et de Lumio sur les systèmes d'exploitation macOS](#).

- [Sur SMART Admin Portal](#), mettez en service les adresses électroniques des enseignants afin de leur permettre d'accéder à SMART Notebook en se connectant, partout où le logiciel est installé

<input type="checkbox"/>	<p>Assurez-vous de pouvoir ajouter des images à partir de l'icône de la Galerie dans le logiciel SMART Notebook.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le logiciel SMART Notebook.2. Pour ouvrir l'onglet Galerie, cliquez sur .3. Cliquez sur  pour développer <i>Essentiels de la Galerie</i>. La Galerie se compose de deux sections. La section du haut de la Galerie est la liste des catégories. Lorsque vous sélectionnez une catégorie ou une sous-catégorie de la liste, son contenu s'affiche dans la section du bas de la Galerie.4. Ouvrez un dossier dans Essentiels de la Galerie, puis développez un sous-dossier.5. Cliquez sur une image et faites-la glisser jusqu'à la page.
<input type="checkbox"/>	<p>Assurez-vous de pouvoir ajouter des images à l'aide de la recherche d'image Web dans le logiciel SMART Notebook.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Ouvrez le logiciel SMART Notebook.2. Pour ouvrir l'onglet Modules complémentaires, cliquez sur .3. Cliquez sur Recherche d'image Web.4. Saisissez un terme de recherche, comme "dino-saure", puis cliquez sur .5. Quand les résultats apparaissent, cliquez sur une image et faites-la glisser jusqu'à la page.
<input type="checkbox"/>	<p>Une fois les enseignants mis en service, assurez-vous qu'ils peuvent se connecter à Lumio et qu'ils peuvent ajouter une leçon à la bibliothèque. Voir Ajouter des leçons et des ressources dans Lumio par SMART.</p>

Installation et paramétrage matériels 2.0

Installez vos produits SMART conformément aux instructions d'installation SMART, en vous assurant de gérer et protéger convenablement les câbles. Avant de recevoir vos produits SMART, vous devriez avoir reçu la [liste de vérification de pré-installation](#) pour le déplacement de l'écran, la préparation de la fixation murale, l'installation sur un pied mobile, et la sélection de rallonges adéquates. À la fin de la [liste de vérification de la pré-installation](#) se trouve un manuel qui vous aidera à effectuer ces opérations.

Utilisez les listes de vérification suivantes en plus des instructions d'installation illustrées de l'écran interactif SMART Board, du guide d'installation et de maintenance, du guide d'utilisation, des informations de pré-installation et de la liste de vérification post-installation.

Vous trouverez des instructions d'installation illustrées au format papier dans le carton d'accessoires, dans la fente à lettre du produit SMART. Vous trouverez également un PDF des instructions d'installation illustrées sur le site d'assistance du produit SMART.

Veuillez consulter ces documents papier et en ligne pour obtenir de l'aide lors de la fixation de votre produit SMART.

La liste de vérification suivante vous permettra de vérifier si l'installation a été bien réalisée, et si tous les équipements fonctionnent comme prévu.

Configuration de l'expérience iQ

- Branchez le produit SMART à l'alimentation, allumez le produit SMART, puis suivez l'assistant de paramétrage.
 - [Brancher l'alimentation et allumer votre SMART Board 7000R ou 7000R Pro pour la première fois](#)
 - [Brancher l'alimentation et allumer votre SMART Board 6000S ou 6000S Pro pour la première fois](#)
 - [Brancher l'alimentation et allumer votre SMART Board MX \(V2\) ou MX \(V2\) Pro pour la première fois](#)
 - [Allumer votre SMART Board 7000 ou 7000 Pro pour la première fois](#)
 - [Allumer votre SMART Board 6000 ou 6000 Pro pour la première fois](#)
 - [Allumer votre SMART Board MX pour la première fois](#)

REMARQUE

L'écran a besoin d'une connexion à Internet pour que certaines fonctionnalités de l'expérience iQ fonctionnent correctement.

- Mettez à jour le logiciel système iQ.

REMARQUE

Si le produit SMART n'est pas connecté à un réseau sans fil, vous pouvez télécharger et enregistrer le fichier du logiciel système iQ sur une clé USB et mettre à jour manuellement le produit SMART. Consultez les pages de téléchargement ci-dessous pour chercher des instructions et des fichiers destinés à votre produit SMART afin de le mettre à jour par USB. Vous trouverez également les notes de mise à jour et les versions précédentes.

- [Mettre à jour le micrologiciel et les logiciels de votre SMART Board 7000R ou 7000R Pro](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel et les logiciels de votre SMART Board 6000S ou 6000S Pro](#)
- [Mettre à jour le logiciel système de votre SMART Board MX \(V2\) ou MX \(V2\) Pro](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel et les logiciels de votre SMART Board 7000 ou 7000 Pro](#)
- [Mettre à jour le micrologiciel et les logiciels de votre SMART Board 6000 ou 6000 Pro](#)
- [Mettre à jour le logiciel système iQ de votre dispositif iQ \(SMART Board MX\)](#)

<input type="checkbox"/>	<p>SMART Board 6000 et 6000 Pro / SMART Board 7000 et 7000 Pro / SMART Board MX</p> <p>Mettez à jour le micrologiciel tactile ou le micrologiciel du processeur vidéo de votre produit SMART. Vous pouvez mettre à jour le micrologiciel sans fil, ou télécharger et enregistrer le micrologiciel sur une clé USB et mettre à jour manuellement le produit SMART.</p>
<p>REMARQUE</p> <p>Cette opération ne s'applique pas aux écrans interactifs SMART Board série 7000R, 7000R Pro, 6000S, 6000S Pro, MX-V2 et MX-V2 Pro.</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Micrologiciel du processeur vidéo 6.2 (version actuelle) pour SMART Board 7000 • Micrologiciel tactile du SMART Board série 6000 • Micrologiciel 2.0.6.1 (version actuelle) pour les écrans SMART Board MX 65" • Micrologiciel 2.0.6 (version actuelle) pour les écrans SMART Board MX 75" • Micrologiciel 2.0.6 (version actuelle) pour les écrans SMART Board MX 86" 	
<input type="checkbox"/>	<p>Installez les certificats réseau. Voir Installer des certificats réseau pour l'expérience iQ.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Configurez un proxy réseau. Voir Configurer un proxy réseau pour un écran SMART équipé de l'expérience iQ.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>(facultatif) Configurez les paramètres de nettoyage. Voir À propos de l'expérience iQ et naviguer dans l'écran d'accueil pour plus d'informations sur le nettoyage de l'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ajuster les paramètres de votre SMART Board 7000R ou 7000R Pro • Ajuster les paramètres de votre SMART Board 6000S ou 6000S Pro • Ajuster les paramètres iQ de votre SMART Board MX (V2) ou MX (V2) Pro • Ajuster les paramètres de votre SMART Board 7000 ou 7000 Pro • Ajuster les paramètres iQ de votre SMART Board 6000 ou 6000 Pro • Ajuster les paramètres iQ de votre SMART Board MX
<input type="checkbox"/>	<p>(facultatif) Paramétrez un certificat de verrouillage. Voir Verrouiller l'application Paramètres de l'expérience iQ.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>(facultatif) Paramétrez un compte SMART Remote Management. Le logiciel SMART Remote Management vous permet d'ajouter et de gérer des applications sur votre produit SMART. Voir Créer et activer un compte de domaine SMART Remote Management.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>(facultatif) Inscrivez et connectez le produit SMART à SMART Remote Management. Voir Inscrire un écran interactif SMART Board dans SMART Remote Management.</p>
<p>Vérification de l'expérience iQ</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Connectez-vous à votre compte SMART et vérifiez si vous pouvez accéder à la bibliothèque de leçons Lumio sur le produit SMART. Voir Synchroniser les fichiers SMART Notebook et Lumio avec l'expérience iQ.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Ouvrez l'application Lecteur sur le produit SMART et assurez-vous que vous pouvez écrire avec le crayon et effacer avec la paume de la main ou l'effaceur.</p>

- (facultatif) Vérifiez si un appareil est en mesure de partager son affichage avec l'écran à l'aide de Partage d'écran. Voir [Partager l'affichage de votre appareil sur l'écran](#).