

Installasjonssjekkliste for SMART utdanningsprogramvare og maskinvare

1.0 Programvareberedskap

SMART Notebook-® programvare for samarbeidslæring kan installeres uten å installere interaktive SMART Board-®skjermer. Følgende trinn er ment for å veilede deg gjennom installasjonsprosessen og hjelpe deg med å validere sluttresultatet.

Vanligvis vil du ha mottatt en lisensnøkkel for å aktivere installasjonen og hente frem abonnementet ditt. Det er ikke nødvendig å fortsette på dette tidspunktet, selv om det anbefales.

MERKNAD

Du kan installere SMART Notebook-programvare [ved hjelp av en USB-stasjon](#) eller laste ned en fil fra smarttech.com.

Sjekkliste for installasjon av programvare





- Opprett administratorkontoen din i SMART Admin Portal hvis du ikke har gjort det. Se [Opprette en SMART-konto for SMART Admin Portal](#)
- Hent ut programvaren din i [SMART Admin Portal](#). Se [Hent ut programvare i SMART Admin Portal](#) for mer informasjon.
- Legg til flere administratorer i [SMART Admin Portal](#) for organisasjonen. Se [Administrere administratorer](#).
- [Last ned og installer](#) SMART Learning Suite (inkluderer SMART Notebook-programvare, SMART-produkt drivere og SMART Ink).

NOTATER

Windows-datamaskiner: Sørg for at du har administratorrettigheter

Mac-maskiner: Hvis det er problemer med å installere SMART Learning Suite kan du se [Løse problemer med SMART Learning Suite og Lumio på MacOS-operativsystemer](#) .

- I [SMART Admin Portal](#), sørg for å samle inn lærernes e-postadresser for å gi dem påloggingsbasert tilgang til SMART Notebook hvor som helst der den er installert

<input type="checkbox"/>	<p>Sørg for at du kan legge til bilder fra Galleri-ikonet i SMART Notebook-programvaren.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Åpne SMART Notebook-programvaren.2. Klikk på  for å åpne Galleri-fanen.3. Klikk på  for å utvide <i>Gallery Essentials</i>. Galleriet er delt inn i to seksjoner. Den øverste delen av galleriet er kategorilisten. Når du velger en kategori eller underkategori i listen vises innholdet i den nederste delen av galleriet.4. Åpne en mappe i Gallery Essentials og utvid en undermappe.5. Klikk og dra et bilde til siden.
<input type="checkbox"/>	<p>Forsikre deg om at du kan legge til bilder ved hjelp av Image Web Search i SMART Notebook-programvaren.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Åpne SMART Notebook-programvaren.2. Klikk på  for å åpne fanen Tillegg.3. Klikk på Image Web Search.4. Skriv inn et søkeord som "dinosaur" og klikk på .5. Etter at resultatene vises klikker og drar du et bilde til siden.
<input type="checkbox"/>	<p>Når lærerne har blitt klargjort må du sørge for at de kan logge på Lumio, og at de kan legge til en leksjon i biblioteket. Se Legge til leksjoner og ressurser i Lumio.</p>

2.0 Maskinvareinstallasjon og oppsett

Installer SMART-produktene dine i henhold til SMART-retningslinjene for installasjon, og sørg for at kabelruter er beskyttet og gjemt bort. Før du mottok SMART-produktene dine burde du ha fått [sjekklisten før installasjon](#) for å adressere flytting av skjermen, klargjøre veggfeste, installere på et mobilt stativ og velge og forlenge kabler riktig. På slutten av [sjekklisten før installasjonen](#) er det en arbeidsbok som vil hjelpe deg med å adressere disse elementene.

Bruk følgende sjekklister sammen med SMART Board interaktive skjerm sine illustrerte installasjonsinstruksjoner, installasjons- og vedlikeholdsveiledning, brukerhåndbok, informasjonen før installasjonen og sjekklisten etter installasjon.

Trykte illustrerte installasjonsinstruksjoner finner du i tilbehørsboksen i postsporet til SMART-produktet. Du finner også en PDF med illustrerte installasjonsinstruksjoner på SMART-produktets støtteside.

Se disse trykte og elektroniske materialene for å hjelpe deg med å montere SMART-produktet.

Følgende sjekkliste hjelper deg med å verifisere og validere at installasjonen er utført riktig og at alt utstyr fungerer som forventet.

Konfigurasjon av iQ-opplevelse

- Koble SMART-produktet til strøm, slå på SMART-produktet og følg installasjonsveiviseren.

- [Koble til strøm og slå på SMART Board 7000R eller 7000R Pro for første gang](#)
- [Koble til strøm og slå på SMART Board 6000S eller 6000S Pro for første gang](#)
- [Koble til strøm og slå på SMART Board MX \(V2\) eller MX \(V2\) Pro for første gang](#)
- [Slå på SMART Board 7000 eller 7000 Pro for første gang](#)
- [Slå på SMART Board 6000 eller 6000 Pro for første gang](#)
- [Slå på SMART Board MX for første gang](#)

MERKNAD

Skjermen trenger en internettilforbindelse for at noen av funksjonene i iQ-opplevelsen skal fungere.

- Oppdater iQ-systemprogramvaren.

MERKNAD

Hvis SMART-produktet ikke er koblet til et trådløst nettverk, kan du laste ned og lagre iQ-systemprogramvarefilen på en USB-stasjon og oppdatere SMART-produktet manuelt. Se nedlastningssidene nedenfor for SMART-produktinstruksjoner og filer for oppdatering via USB. Du kan også finne versjonsmerknader og tidligere versjoner.

- [Oppdatering av firmware og programvare for SMART Board 7000R eller 7000R Pro](#)
- [Oppdatering av firmware og programvare for SMART Board 6000S eller 6000S Pro](#)
- [Oppdaterer systemprogramvare for SMART Board MX \(V2\) eller MX \(V2\) Pro](#)
- [Oppdatering av firmware og programvare for SMART Board 7000 eller 7000 Pro](#)
- [Oppdatering av firmware og programvare for SMART Board 6000 eller 6000 Pro](#)
- [Oppdatere iQ-systemprogramvare for iQ-apparatet ditt \(SMART Board MX\)](#)

- SMART Board 6000 og 6000 Pro / SMART Board 7000 og 7000 Pro / SMART Board MX**
Oppdater SMART-produktets firmware for berøring eller skalering. Du kan oppdatere firmware trådløst eller laste ned og lagre firmwaren på en USB-stasjon og oppdatere SMART-produktet manuelt.

MERKNAD

Dette trinnet gjelder ikke for interaktive skjermer fra SMART Board 7000R, 7000R Pro, 6000S, 6000S Pro, MX-V2 og MX-V2 Pro-serien.

- [Firmware for skalering 6.2 \(nåværende versjon\) for SMART Board 7000](#)
- [SMART Board 6000-serie firmware for berøring](#)
- [Firmware 2.0.6.1 \(nåværende versjon\) for 65" SMART Board MX-skjermer](#)
- [Firmware 2.0.6 \(nåværende versjon\) for 75" SMART Board MX-skjermer](#)
- [Firmware 2.0.6 \(nåværende versjon\) for 86" SMART Board MX-skjermer](#)

- Installer nettverkssertifikater. Se [Installere nettverkssertifikater for iQ-opplevelsen](#).

<input type="checkbox"/>	Konfigurer en nettverksproxy. Se Konfigurere en nettverksproxy for en SMART-skjerm med iQ-opplevelsen .
<input type="checkbox"/>	(Valgfritt) Konfigurer oppryddingsinnstillingene. Se Om iQ-opplevelsen og navigering på startskjermen for mer informasjon om hvordan du rydder opp på skjermen. <ul style="list-style-type: none">• Justere innstillingene for SMART Board 7000R eller 7000R Pro• Justere innstillinger for SMART Board 6000S eller 6000S Pro• Justere iQ-innstillinger for SMART Board MX (V2) eller MX (V2) Pro• Justere innstillingene for SMART Board 7000 eller 7000 Pro• Justere innstillingene for SMART Board 6000 eller 6000 Pro• Justere iQ-innstillingene for SMART Board MX
<input type="checkbox"/>	(Valgfritt) Sett opp et låsesertifikat. Se Innstillinger for låse-appen til iQ-opplevelsen .
<input type="checkbox"/>	(Valgfritt) Konfigurer en SMART Remote Management-konto. Med SMART Remote Management-programvare kan du legge til og administrere apper på SMART-produktet ditt. Se Opprette og aktivere en SMART Remote Management-domenekonto .
<input type="checkbox"/>	(Valgfritt) Registrer deg og koble SMART-produktet til SMART Remote Management. Se Registrere en interaktiv SMART Board-skjerm i SMART Remote Management .
Verifisering av iQ-opplevelse	
<input type="checkbox"/>	Logg på SMART-kontoen din og bekreft at du har tilgang til Lumio-leksjonsbiblioteket på SMART-produktet. Se Synkronisere SMART Notebook og Lumio-filer til iQ-opplevelsen .
<input type="checkbox"/>	Åpne Player-appen på SMART-produktet og sørg for at du kan skrive med pennen og slette med håndflaten eller viskelæret.
<input type="checkbox"/>	(Valgfritt) Test at en enhet er i stand til å dele skjermbildet med skjermen ved hjelp av Screen Share. Se Deling av enhetens skjermbilde til skjermen .