

Elenco di controllo del software didattico e dell'hardware SMART

1.0 Conformità del software

Il software di apprendimento collaborativo SMART Notebook® può essere installato senza installare i display interattivi SMART Board®. I passaggi seguenti intendono guidare l'utente durante il processo di installazione e contribuiscono a convalidare il risultato finale.

In genere, si riceverà un codice di licenza per attivare l'installazione e riscattare l'abbonamento. Non è al momento necessario per procedere, anche se è consigliato.

NOTA

È possibile installare il software SMART Notebook [utilizzando un'unità USB](#) o scaricando un file da smarttech.com.

Elenco di controllo per l'installazione del software





- Se non lo si ha già fatto, creare l'account amministratore in SMART Admin Portal. Vedere [Creazione di un account SMART per SMART Admin Portal](#)
- Riscattare il software [in SMART Admin Portal](#). Per ulteriori informazioni, vedere [Riscatto del software in SMART Admin Portal](#).
- Aggiungere altri amministratori [in SMART Admin Portal](#) all'organizzazione. Vedere [Gestione degli amministratori](#).
- [Scaricare e installare](#) SMART Learning Suite (comprende il software SMART Notebook, SMART Product Drivers e SMART Ink).

NOTE

Computer Windows: assicurarsi di disporre dei privilegi di amministratore

Computer Mac: in caso di problemi durante l'installazione di SMART Learning Suite, vedere [Risoluzione dei problemi relativi a SMART Learning Suite e Lumio nei sistemi operativi macOS](#).

- [In SMART Admin Portal](#), eseguire il provisioning degli indirizzi e-mail degli insegnanti per consentire loro l'accesso sign-in a SMART Notebook ovunque sia installato

<input type="checkbox"/>	<p>Assicurarsi di poter aggiungere immagini dall'icona Raccolta nel software SMART Notebook.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aprire il software SMART Notebook.2. Per aprire la scheda Raccolta, fare clic su .3. Fare clic su  per espandere <i>Essentials Raccolta</i>. La Raccolta è suddivisa in due sezioni. La sezione in alto contiene l'elenco delle categorie. Quando si seleziona una categoria o sottocategoria nell'elenco, il suo contenuto è visualizzato nella sezione in basso della Raccolta.4. Aprire una cartella in Essentials Raccolta ed espandere una sottocartella.5. Fare clic e trascinare un'immagine nella pagina.
<input type="checkbox"/>	<p>Assicurarsi di poter aggiungere immagini utilizzando Ricerca immagine su Web nel software SMART Notebook.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aprire il software SMART Notebook.2. Per aprire la scheda Componenti aggiuntivi, fare clic su .3. Fare clic su Ricerca immagine su Web.4. Inserire un termine di ricerca, ad esempio "dinosauo" e fare clic su .5. Dopo aver visualizzato i risultati, fare clic e trascina un'immagine nella pagina.
<input type="checkbox"/>	<p>Una volta eseguito il provisioning degli insegnanti, assicurarsi che possano accedere a Lumio e aggiungere una lezione alla libreria. Vedere Aggiungere lezioni e risorse in Lumio.</p>

2.0 Installazione e configurazione dell'hardware

Installare i prodotti SMART in base alle linee guida per l'installazione di SMART, assicurandosi che i percorsi dei cavi siano gestiti e contenuti. Prima di ricevere i prodotti SMART, si dovrebbe aver ricevuto l'[elenco di controllo pre-installazione](#) relativo allo spostamento del display, alla preparazione del supporto a parete, all'installazione su uno stativo mobile e alla selezione e all'adeguata estensione dei cavi. Al termine dell'[elenco di controllo di pre-installazione](#) è disponibile un workbook che aiuterà a prendere in esame tali elementi.

Utilizzare i seguenti elenchi di controllo insieme alle istruzioni di installazione illustrate, alla guida all'installazione e alla manutenzione, al manuale dell'utente, alle informazioni di pre-installazione e l'elenco di controllo post-installazione del display interattivo SMART Board.

Le istruzioni di installazione illustrate stampate si trovano nella scatola degli accessori all'interno del vano principale del prodotto SMART. È anche possibile trovare un PDF delle istruzioni di installazione illustrate nel sito di supporto del prodotto SMART.

Si prega di fare riferimento a questi materiali stampati e online per assistenza nel montaggio del prodotto SMART.

Il seguente elenco di controllo consente di verificare che l'installazione sia stata eseguita correttamente e che tutte le apparecchiature funzionino come previsto.

Configurazione dell'esperienza iQ

- Collegare il prodotto SMART all'alimentazione, accendere il prodotto SMART ed eseguire la procedura guidata di configurazione.
- [Collegamento dell'alimentazione e accensione di SMART Board 7000R o 7000R Pro per la prima volta](#)
 - [Collegamento dell'alimentazione e accensione di SMART Board 6000S o 6000S Pro per la prima volta](#)
 - [Collegamento dell'alimentazione e accensione di SMART Board MX \(V2\) o MX \(V2\) Pro per la prima volta](#)
 - [Accensione di SMART Board 7000 o 7000 Pro per la prima volta](#)
 - [Accensione di SMART Board 6000 or 6000 Pro per la prima volta](#)
 - [Accensione di SMART Board MX per la prima volta](#)

NOTA

Il display necessita di una connessione Internet affinché alcune delle funzioni dell'esperienza iQ funzionino correttamente.

- Aggiornare il software del sistema iQ.

NOTA

Se il prodotto SMART non è connesso a una rete wireless, è possibile scaricare e salvare il file del software del sistema iQ su un'unità USB e aggiornare il prodotto SMART manualmente. Per istruzioni sul prodotto SMART e i file per l'aggiornamento tramite USB, vedere le pagine di download qui di seguito. Sono disponibili anche le note sulla versione e le versioni precedenti.

- [Aggiornamento del firmware e del software per la SMART Board 7000R o 7000R Pro.](#)
- [Aggiornamento del firmware e del software della SMART Board serie 6000S o 6000S Pro](#)
- [Aggiornamento del software di sistema per SMART Board MX \(V2\) o MX \(V2\) Pro](#)
- [Aggiornamento del firmware e del software per SMART Board 7000 o 7000 Pro](#)
- [Aggiornamento del firmware e del software per SMART Board 6000 o 6000 Pro](#)
- [Aggiornamento del software di sistema iQ per l'appliance iQ \(SMART Board MX\)](#)

<input type="checkbox"/>	<p>SMART Board 6000 and 6000 Pro / SMART Board 7000 e 7000 Pro / SMART Board MX</p> <p>Aggiornare il firmware del touch o scaler del prodotto SMART. È possibile aggiornare il firmware in modalità wireless o scaricare e salvare il firmware su un'unità USB e aggiornare il prodotto SMART manualmente.</p> <hr/> <p>NOTA</p> <p>Questo passaggio non si applica ai display interattivi SMART Board serie 7000R, 7000R Pro, 6000S, 6000S Pro, MX-V2 e MX-V2 Pro.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Firmware scaler 6.2 (versione corrente) per SMART Board 7000 • Firmware touch SMART Board serie 6000 • Firmware 2.0.6.1 (versione corrente) per display SMART Board MX da 65" • Firmware 2.0.6 (versione corrente) per display SMART Board MX da 75" • Firmware 2.0.6 (versione corrente) per display SMART Board MX da 86"
<input type="checkbox"/>	<p>Installare i certificati di rete. Vedere Installazione dei certificati di rete per l'esperienza iQ.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Configurare un proxy di rete. Vedere Configurazione di un proxy di rete per un display SMART con l'esperienza iQ.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>(Facoltativo) Configurare le impostazioni di pulizia. Per ulteriori informazioni sulla pulizia del display, vedere Informazioni sull'esperienza iQ e navigazione nella schermata Home.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regolazione delle impostazioni per SMART Board 7000R o 7000R Pro • Regolazione delle impostazioni per la SMART Board 6000S o 6000S Pro • Regolazione delle impostazioni iQ per SMART Board MX (V2) o MX (V2) Pro • Regolazione delle impostazioni per SMART Board 7000 o 7000 Pro • Regolazione delle impostazioni iQ per SMART Board 6000 o 6000 Pro • Regolazione delle impostazioni iQ per SMART Board MX
<input type="checkbox"/>	<p>(Facoltativo) Configurare un certificato di blocco. Vedere Blocco dell'app Impostazioni dell'esperienza iQ.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>(Facoltativo) Impostare un account SMART Remote Management. Il software SMART Remote Management consente di aggiungere e gestire app sul prodotto SMART. Vedere Creazione e attivazione di un account di dominio SMART Remote Management.</p>
<input type="checkbox"/>	<p>(Facoltativo) Registrare e connettere il prodotto SMART a SMART Remote Management. Vedere Registrazione di un display interattivo SMART Board in SMART Remote Management.</p>
<p>Verifica dell'esperienza iQ</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>Accedere all'account SMART e verificare di poter accedere alla libreria di lezioni Lumio sul prodotto SMART. Vedere Sincronizzazione dei file di SMART Notebook e Lumio con l'esperienza iQ.</p>

Elenco di controllo del software didattico e dell'hardware SMART

<input type="checkbox"/>	Aprire l'app Player sul prodotto SMART e assicurarsi di poter scrivere con la penna e cancellare utilizzando il palmo o la gomma.
<input type="checkbox"/>	(Facoltativo) Verificare che un dispositivo sia in grado di condividere il proprio schermo con il display utilizzando Condivisione schermo. Vedere Condivisione dello schermo del dispositivo sul display .

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2021 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, SMART Notebook, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Tutti gli altri nomi di società e prodotti di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Il prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti degli Stati Uniti: www.smarttech.com/patents. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 17 agosto 2021.