

Checklista för installation av SMART utbildningsprogramvara och hårdvara

1.0 Mjukvara i beredskap

SMART Notebook® samarbetsprogram för undervisning kan installeras utan att installera SMART Board® interaktiva skärmar. Följande steg är avsedda att vägleda dig genom installationsprocessen och hjälpa dig att validera slutresultatet.

Vanligtvis ska du ha fått en licensnyckel för att aktivera din installation och göra anspråk på ditt abonnemang. Det krävs inte att du fortsätter just nu, även om det rekommenderas.

OBS!

Du kan installera SMART Notebook-programvara [med en USB-enhet](#) eller ladda ner en fil från smarttech.com.

Checklista för installation av programvara





- Skapa ditt administratörskonto i SMART Admin Portal om du inte redan har gjort det. Se [Skapa ett SMART-konto för SMART Admin Portal](#)
- Gör anspråk på din programvara i [SMART Admin Portal](#). Se [anspråk på programvara i SMART Admin Portal](#) för mer information.
- Lägg till fler administratörer i [SMART Admin Portal](#) till organisationen. Se [Hantera administratörer](#).
- [Ladda ner och installera](#) SMART Learning Suite (inkluderar SMART Notebook-programvara, SMART -produktdrivrutiner och SMART Ink).

ANTECKNINGAR

Windows-datorer: Se till att du har administratörsbehörighet

Mac-datorer: Om du får problem med att installera SMART Learning Suite, se [Lösa problem med SMART Learning Suite och Lumio på MacOS-operativsystem](#).

- I [SMART Admin Portal](#) tillhandahåller lärarnas e-postadresser för att ge dem inloggningsbaserad åtkomst till SMART Notebook var helst den är installerad

<input type="checkbox"/>	<p>Se till att du kan lägga till bilder från ikonerna Galleri i SMART Notebook-programvaran.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Öppna SMART Notebook programvara.2. För att öppna gallerifliken klicka på, .3. Klicka på  för att expandera <i>Pedagogiskt material</i>. Företagsgalleriet är indelat i två områden. Det översta området i galleriet är kategorilistan. När du väljer en kategori eller en underkategori i listan, visas motsvarande innehåll i det nedre området i galleriet.4. Öppna en mapp i Pedagogiskt material och expandera en undermapp.5. Klicka och dra en bild till sidan.
<input type="checkbox"/>	<p>Se till att du kan lägga till bilder med bildsökning i programvaran SMART Notebook.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Öppna programmet SMART Notebook.2. Klicka på  för att öppna fliken Tillägg.3. Klicka på Bildsökning.4. Ange en sökterm som "dinosaurie" och klicka på .5. När resultaten visas, klicka och dra en bild till sidan.
<input type="checkbox"/>	<p>När lärarna har fått tillgång, se till att de kan logga in på Lumio och att de kan lägga till en lektion i biblioteket. Se Lägga till lektioner och resurser i Lumio.</p>

2.0 Installation och inställning av maskinvara

Installera dina SMART -produkter enligt SMART-installationsriktlinjerna och se till att kabelvägarna hanteras och kontrolleras. Innan du fick dina SMART -produkter borde du ha fått [checklistan före installationen](#) för att flytta bildskärmen, förbereda väggfästet, installera på ett mobilt stativ och dra och förlänga kablar korrekt. I slutet av [checklistan före installationen](#) finns en arbetsbok som hjälper dig att ta itu med dessa artiklar.

Använd följande checklistor tillsammans med SMART Board interaktiva bildskärm illustrerade installationsinstruktioner, installations- och underhållsguide, användarhandbok, information före installationen och checklistan efter installation.

Tryckta illustrerade installationsanvisningar finns i tillbehörsådan i SMART-produktens brevinkast. Du kan också hitta en PDF med de illustrerade installationsanvisningarna på SMART -produktens supportwebbsida.

Se dessa tryckta material och onlinematerial för att hjälpa dig att montera din SMART-produkt.

Följande checklista hjälper dig att verifiera och kontrollera att installationen har utförts korrekt och att all utrustning fungerar som förväntat.

Konfiguration av iQ-upplevelse



Anslut SMART-produkten till ström, slå på SMART-produkten och följ installationsguiden.

- [Ansluta strömkabeln och slå på din SMART Board 7000R eller 7000R Pro för första gången](#)
- [Ansluta strömkabeln och slå på SMART Board 6000S eller 6000S Pro för första gången](#)
- [Ansluta strömkabeln och slå på din SMART Board MX \(V2\) eller MX \(V2\) Pro för första gången](#)
- [Aktivering av din SMART Board 7000 eller 7000 Pro för första gången](#)
- [Aktivering av din SMART Board 6000 eller 6000 Pro för första gången](#)
- [Aktivering av din SMART Board MX för första gången](#)

OBS!

Skärmen behöver en internetanslutning för att några av funktionerna i iQ-upplevelsen ska fungera korrekt.













Uppdatering av iQ systemmjukvaran

OBS!

Om SMART-produkten inte är ansluten till ett trådlöst nätverk kan du ladda ner och spara iQ-systemprogramvarufilen till en USB-enhet och uppdatera SMART-produkten manuellt. Se de nedladdade sidorna nedan för dina SMART-produktinstruktioner och filer för uppdatering via USB. Du kan också hitta release-anteckningar och tidigare versioner.

- [Uppdatera firmware och mjukvara för SMART Board 6000R eller 7000R Pro](#)
- [Uppdatera firmware och mjukvara för SMART Board 6000S eller 6000S Pro](#)
- [Uppdaterar systemprogramvara för din SMART Board MX \(V2\) eller MX \(V2\) Pro](#)
- [Uppdatera firmware och mjukvara för SMART Board 7000 eller 7000 Pro](#)
- [Uppdatera firmware och mjukvara för SMART Board 6000 eller 6000 Pro](#)
- [Uppdatering av iQ systemmjukvara för din iQ apparat \(SMART Board MX\)](#)

	<p>SMART Board 6000 och 6000 Pro / SMART Board 7000 och 7000 Pro / SMART Board MX</p> <p>Uppdatera för din SMART -produkts fasta programvara för pek- eller skalfunktion. Du kan uppdatera fast programvara trådlöst eller ladda ner och spara den fasta programvaran på en USB -enhet och uppdatera SMART-produkten manuellt.</p> <hr/> <p>OBS!</p> <p>Detta steg gäller inte interaktiva skärmar i SMART Board 7000R, 7000R Pro, 6000S, 6000S Pro, MX-V2 och MX-V2 Pro-serien.</p> <hr/> <ul style="list-style-type: none">• Fast programvara för skalare 6.2 (nuvarande version) för SMART Board 7000• Fast programvara för SMART Board 6000-serie pekfunktion• Inbyggd programvara 2.0.6.1 (ny version) för 65" SMART Board MX skärmar• Inbyggd programvara 2.0.6 (ny version) för 75" SMART Board MX skärmar• Inbyggd programvara 2.0.6 (ny version) för 86" SMART Board MX skärmar
	<p>Installera nätverkscertifikat. Se Installera nätverkscertifikat för iQ-upplevelsen.</p>
	<p>Konfigurera en nätverksproxy. Se Konfigurera en nätverksproxy för en SMART-skärm med iQ-upplevelse.</p>
	<p>(Valfritt) Konfigurera rensningsinställningarna. Se Om iQ-upplevelsen och navigering på startskärmen för mer information om hur du rensar skärmen.</p> <ul style="list-style-type: none">• Justera inställningar för din SMART Board 7000R eller 7000R Pro• Justera inställningar för din SMART Board 6000S eller 6000S Pro• Justera iQ-inställningarna för din SMART Board MX (V2) eller MX (V2) Pro• Justera inställningar för din SMART Board 7000 eller 7000 Pro• Justera iQ-inställningar för din SMART Board 6000 eller 6000 Pro• Justera iQ-inställningar för din SMART Board MX
	<p>(Valfritt) Ställ in ett lockdown-certifikat. Se App inställningar för att låsa iQ-upplevelsen.</p>
	<p>(Valfritt) Ställ in ett SMART Remote Management-konto. Med programvaran SMART Remote Management kan du lägga till och hantera appar på din SMART-produkt. Se Skapa och aktivera ett SMART Remote Management-domänkonto.</p>
	<p>(Valfritt) Registrera och anslut SMART-produkten till SMART Remote Management. Se Registrera en interaktiv SMART Board-skärm i SMART Remote Management.</p>
Verifiering av iQ-upplevelse	
	<p>Logga in på ditt SMART -konto och verifiera att du kan komma åt Lumio-lektionsbiblioteket på SMART-produkten. Se Synkronisera SMART Notebook och Lumio-filer till iQ-upplevelsen.</p>
	<p>Öppna Player-appen på SMART-produkten och se till att du kan skriva med pennan och radera med handen eller suddgummit.</p>
	<p>(Valfritt) Testa att en enhet kan dela sin skärm med bildskärmen via Screen Share. Se Dela din enhets skärm med bildskärmen.</p>

Checklista för installation av SMART utbildningsprogramvara och hårdvara

smarttech.com/support
smarttech.com/contactsupport

© 2021 SMART Technologies ULC. Alla rättigheter förbehållna. SMART Board, SMART Notebook, smarttech, logotypen SMART och alla SMART-slogans är varumärken eller inregistrerade varumärken som tillhör SMART Technologies ULC i USA och/eller andra länder. Alla andra tredjepartsprodukter och företagsnamn kan vara varumärken som tillhör dess respektive ägare. Denna produkt och/eller användningen av den täcks av ett eller flera av följande USA-patent: www.smarttech.com/patents. Innehållet kan ändras utan förvarning. 17 augusti 2021.