

AM60 Appliance für iQ-fähige SMART Board® Displays



Integriertes Android™ Betriebssystem	
Betriebssystem	Android™ Version 13.0
CPU	Octa-Core
Speicher	8 GB DDR4
Betriebssystemarchitektur	64-Bit
Lagerung	64 GB (bis zu 576 GB)
Benutzeroberfläche	4K UHD (3840 × 2160)
Webbrowser	✓
Google Play Protect	✓
Google Play Store	✓
Andere Funktionen	Personalisierter Startbildschirm und Einstellungen Geteilter Bildschirm Picture-in-Picture (PIP) Datei- und Apps-Bibliotheken

iQ Betriebssystem – verfügbar 2024	
iQ Version	4.0 und höher
Digitales Whiteboard	✓
Bildschirmfreigabe	✓
Cloud-Speicherzugriff	✓
Endgerätebasierte Anmeldung bei einem SMART Account	✓
Andere Funktionen	Interaktive Widgets Muster, Vorlagen und interaktive Vorlagen

Eingaben	Qnt
HDMI® 2.1 4K @ 60 Hz mit HDCP 1.4, HDCP 2.3 und ARC-Support	1
USB Typ-C 4K @ 60Hz Display Port 1.2, USB 2.0 für Touch und Digital Audio	1
RJ45 (LAN IN) 1000BASE-T	1
USB 3.1 Typ-B	1
USB 3.1 Typ-A	2
MicroSD-Steckplatz	1
Stereo 3,5 mm	1

Ausgänge	Qnt
USB Typ-C, 4K @ 60 Hz Display Port 1.4, HDCP 1.3 und 2.2, USB 3.1, 4,5 W Leistungsabgabe	1
HDMI 2.1, 4K @ 60Hz, mit HDCP 2.3-Support	1
Stereo 3,5 mm	1

Konnektivität	
Verkabelt	RJ45 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e), das die Authentifizierungsprotokolle WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA PSK und 802.1X EAP unterstützt
Bluetooth	5.2 Dualer Modus

Lagerungs- und Betriebsvoraussetzungen	
Stromversorgung	12–19V Gleichstrom
Leistungsaufnahme	22,5 W
Betriebstemperatur	5–35°C
Lagertemperatur	-20–60 °C
Luftfeuchtigkeit	5–80 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Sicherheit	
Sicherheitsfunktion	Kensington® Sicherheitssteckplatz

Zertifizierungen und Einhaltung¹

Modelle für behördliche Zulassungen	CM-6
USA/Kanada	UL, FCC, ISED, CONEG Packaging, Proposition 65, TSCA
EU / EEA / EFTA / UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMC, RED, REACH, RoHS, Battery, WEEE, Packaging, POP
Australien/Neuseeland	RCM-Kennzeichnung, RSM
Zertifizierungen für Leistung / Interoperabilität	WHQL
Sonstige Industrie-Standard-Zert.	HDMI CEC, HDMI ART, Google EDLA

Unterstützte interaktive Displays der SMART Board Serie²³

Siehe > support.smarttech.com/docs/opscompatibility



Installation im SMART Board Display

Wird im OPS-Steckplatz installiert und verfügt über Plug-and-Play (PnP)-Funktion

Inbegriffenes Zubehör	Qnt
Antennen	2
1,8 m USB Typ-C 3.2 Gen 1, 5A	1
Bebilderte Montageanleitung	1

Software

iQ integriertes Android Betriebssystem	beinhaltet:
SMART Fernverwaltung	beinhaltet: ⁴

smarttech.com
smarttech.com/contact

© 2026 SMART Technologies ULC. Alle Rechte vorbehalten. SMART Board, smarttech, das SMART Logo und sämtliche SMART-Slogans sind Marken oder eingetragene Marken von SMART Technologies ULC in den USA und/oder in anderen Ländern. Die übernommenen Marken HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface und das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc. in den USA und anderen Ländern. Google, Android und Chrome OS sind Marken von Google Inc. Inhaber der Wortmarke Bluetooth ist die Bluetooth SIG, Inc., und jede entsprechende Nutzung solcher Marken durch SMART Technologies ULC erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Unternehmensnamen Dritter können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. Dieses Produkt und/oder seine Verwendung wird durch eines oder mehrere der folgenden US-Patente abgedeckt: www.smarttech.com/patents. Modelle und technische Daten können je nach Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter, um weitere Informationen zu erhalten. Der Inhalt kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. 20. April 2026.

¹Die Produktverfügbarkeit kann je nach Region variieren.

Dieses Produkt hat zusätzliche Zertifizierungen erhalten, die hier nicht aufgeführt sind.

²Separat erhältlich

³Support kann je nach Serie variieren.

⁴Abonnement für die Dauer der enthaltenen Garantie.

Garantie

Garantie für eingeschränkte SMART Geräte	Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Garantie-Upgrade-Optionen variieren je nach Region. Besuchen Sie smarttech.com/warranty oder wenden Sie sich an einen Fachhändler, um Informationen zu erhalten.
---	--

Kaufinformationen

Bestellnummer: UGK-AM60	AM60 iQ Appliance mit Google EDLA-Zertifizierung für iQ-fähige Displays
Optionales Zubehör	Siehe smarttech.com/accessories

Installation, Abmessungen und Gewichte

Hinweis	Alle Maße und Gewichte ± 10%.
Produktgewicht	0,74 kg
Produktabmessungen⁵	20 cm × 13,2 cm × 3 cm
Versandgewicht	1,17 kg
Versandmaße	27 cm × 20 cm × 5,5 cm

⁵Die beiden Antennen des Geräts sind in den Produktabmessungen nicht berücksichtigt.