

Appliance AM60 per schermi SMART Board® abilitati per iQ



Sistema operativo Android integrato	
Sistema operativo	Android versione 13.0
CPU	Octa-core
Memoria	8 GB DDR4
Architettura del sistema operativo	64 bit
Stoccaggio	64 GB (fino a 576 GB)
interfaccia utente	4K UHD (3840 × 2160)
Browser Web	✓
Google Play Protect¹	✓
Google Play Store	✓
Altre caratteristiche	Schermata iniziale e impostazioni personalizzate Dividi schermo Picture-in-picture (PIP) Librerie di file e app

Sistema operativo iQ - disponibile nel 2024	
Versione iQ²	4.0 e successive
Lavagna interattiva digitale¹	✓
Condivisione dello schermo¹	✓
Accesso all'archiviazione cloud	✓
Accesso tramite dispositivo a un account SMART	✓
Altre caratteristiche	Widget interattivi Modelli, organizzatori grafici e di manipolazione

Ingresso	Quantità
HDMI® 2.1, 4K @ 60Hz, con supporto HDCP 1.4, HDCP 2.3 e ARC	1
USB Type-C 4K @ 60 Hz Display Port 1.2, USB 2.0 per touch e audio digitale	1
RJ45 (ingresso LAN) 1000BASE-T	1
USB 3.1 Type-B	1
USB 3.1 Type-A	2
Slot MicroSD	1
Stereo 3,5 mm	1

Uscite	Quantità
USB Type-C 4K @ 60 Hz Display Port 1.4, HDCP 1.3 e 2.2, USB 3.1, alimentazione a 4,5 W	1
HDMI 2.1, 4K @ 2.3 Hz, con supporto HDCP 2.3	1
Stereo 3,5 mm	1

Connettività	
Cablata	RJ45 1000BASE-T
Wi-Fi	IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6e) supporta i protocolli di autenticazione WEP, WPA, WPA2, WPA3, WPA PSK e 802.1X EAP
Bluetooth	5.2 dual mode

Requisiti di stoccaggio ed esercizio	
Requisiti di alimentazione	Da 12 a 19 V CC
Consumo elettrico	22.5 W
Temperatura di esercizio	5–35°C
Temperatura di stoccaggio	–20–60°C
Umidità	5–80% di umidità relativa, senza condensa

Sicurezza	
Funzionalità di sicurezza	Slot di sicurezza Kensington®

¹In attesa del test finale²Questa funzionalità sarà disponibile nel 2024.

Certificazioni e conformità³

Modello normativo	CM-6
U.S.A. / Canada	UL, FCC, ISED, Imballaggio CONEG, Proposition 65, TSCA
UE/SEE/EFTA/UK	CE, UKCA, LVD, CB, EMCD, RED, REACH, RoHS, Batteria, WEEE, Imballaggio, POP
Australia/Nuova Zelanda	RCM Mark, RSM
Certificazioni di prestazione/interoperabilità	WHQL
Altre certificazioni standard del settore.	HDMI CEC, HDMI ARC, Google EDLA

Schermi SMART⁴

Serie di schermi interattivi SMART Board supportati⁵	Il supporto può variare in base alla serie
Installazione su schermo SMART	Si installa nello slot OPS e dispone di funzionalità plug and play (PnP).

Accessori inclusi	Quantità
Antenne	2
1,8 m USB Type-C 3.2 Gen 1, 5A	1
Istruzioni di installazione illustrate	1

Software

Sistema operativo Android iQ integrato	inclusi
SMART Remote Management	inclusi ⁶

Garanzia

Garanzia limitata sulle apparecchiature	I termini e le condizioni e le opzioni di upgrade della garanzia variano a seconda della regione geografica. Visitare smarttech.com/warranty oppure contattare il rivenditore locale per informazioni.
--	---

Informazioni per l'acquisto

Numero ordine:	Apparecchio AM60 iQ con certificazione Google EDLA per schermi abilitati a iQ
UGK-AM60	
Accessori opzionali	Vedere smarttech.com/accessories

Installazione, dimensioni e pesi

Nota	Tutte le dimensioni e i pesi hanno un margine di errore pari a $\pm 10\%$.
Peso del prodotto	0.74 kg
Dimensioni del prodotto⁷	20 cm × 13,2 cm × 3 cm
Peso imballo	1.17 kg
Dimensioni imballo	27 cm × 20 cm × 5,5 cm

**smarttech.com
smarttech.com/contact**

© 2024 SMART Technologies ULC. Tutti i diritti riservati. SMART Board, smarttech, il logo SMART e tutti gli slogan SMART sono marchi o marchi registrati di SMART Technologies ULC negli Stati Uniti e/o negli altri Paesi. Android and Chrome OS sono marchi di Google Inc. Il marchio Bluetooth è di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi uso di tali marchi da parte di SMART Technologies ULC è soggetto a licenza. I marchi adottati HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface e il Logo HDMI sono marchi di fabbrica o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Tutti gli altri nomi di prodotti e società di terze parti possono essere marchi dei rispettivi proprietari. Questo prodotto e/o il suo utilizzo sono coperti da uno o più dei seguenti brevetti statunitensi: www.smarttech.com/patents. I modelli e le specifiche possono variare in base alla regione. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante locale. I contenuti sono soggetti a modifiche senza preavviso. 2 aprile 2024.

³La disponibilità del prodotto può variare in base all'area geografica.

Questo prodotto ha ricevuto certificazioni aggiuntive non elencate qui.

⁴Venduto separatamente

⁵Supporto per ulteriori schermi SMART Board in arrivo nel 2024.

⁶Abbonamento per la durata della garanzia inclusa.

⁷Le dimensioni del prodotto non includono le due antenne dell'apparecchio.